



Descrierea funcțiilor și utilizarea acestora

Începutul

- Introduceți cardul micro SD în breloc
- Încărcați brelocul de la computer circa 3 ore

On / OFF

- Țineți apăsat butonul ON/OFF circa 1 secundă –pentru activarea brelocului
- Țineți apăsat butonul ON/OFF circa 1 secundă –pentru deactivarea brelocului

Video / foto

Activați brelocul

- Pentru fotografiere apăsați scurt butonul REC (dioda portcalie va lumina și imaginea este gata)
- Pentru filmare apăsați butonul REC circa o secundă (pînă când dioda portcalie nu va lumina repede de 3 ori)
 - Pentru a finisa filmarea apăsați scurt butonul REC

Configurarea datei și orei

1. Creați un fișier în Notepad și numiți-l TAG
2. În fișier scrieți data și ora în acest format: 2012-12-10 15:00:00
3. Copiați fișierul în directoriul principal al brelocului
4. Apăsați *deconectează hardwarul cu siguranță*
5. Activați și deactivați brelocul
6. Data și ora sunt setate